

Налаштування розумної дверної ручки **Aprile Mahonia RTH** здійснюється через смартфон за допомогою бездротового протоколу Bluetooth. Основним інструментом керування є універсальний додаток **Tuya Smart**.

Нижче наведено покрокову інструкцію з підготовки, першого підключення та внесення біометричних даних користувачів.

Крок 1. Підготовка пристрою

1. Перед початком налаштування переконайтеся, що акумулятор ручки заряджений. Підключіть кабель USB Type-C до порту та зарядіть пристрій.
2. Увімкніть на своєму смартфоні Bluetooth та геолокацію (GPS). Це необхідно для коректного виявлення ручки додатком.

Крок 2. Встановлення додатка та реєстрація

1. Завантажте безкоштовний застосунок Tuya Smart з магазину Google Play або Apple App Store. Також можна використовувати його аналог — Smart Life.
2. Зареєструйте новий обліковий запис за допомогою електронної пошти або увійдіть у вже наявний акаунт.

Крок 3. Створення пари (Синхронізація)

1. Відкрийте головний екран додатка Tuya Smart та натисніть кнопку «Додати пристрій» (Add Device) або іконку «+» у правому верхньому кутку.
2. Активуйте модуль зв'язку на ручці: доторкніться пальцем до біометричного зчитувача, щоб ручка «прокинулася» зі сплячого режиму.
3. Додаток почне автоматичний пошук через Bluetooth. Коли на екрані з'явиться іконка ручки (наприклад, Smart Door Lock), натисніть «Додати» (Add).
4. Дочекайтеся завершення синхронізації.

Важлива безпекова особливість: З метою безпеки ручка підтримує прив'язку лише до одного головного смартфона (адміністратора). Наступні користувачі додаються вже всередині цього профілю.

Крок 4. Додавання відбитків пальців

Система здатна запам'ятати до 20 унікальних відбитків.

1. Перейдіть у плагін керування ручкою всередині додатка Tuya.
2. Знайдіть розділ «Керування користувачами» (User Management) або «Відбитки пальців» (Fingerprint).
3. Оберіть створення профілю адміністратора або звичайного користувача та натисніть «Додати відбиток» (Add Fingerprint).
4. Дотримуйтеся інструкцій на екрані смартфона: 8–10 разів поспіль прикладіть палець до сканера на ручці під різними кутами, доки шкала реєстрації не заповниться на 100%.

Додаткові корисні функції в додатку

- **Режим «Завжди відкрито» (Passage Mode):** Ви можете тимчасово вимкнути автоматичне блокування замка через додаток, якщо у приміщенні відбувається активний рух людей (наприклад, під час нарад в офісі).
- **Моніторинг заряду:** Додаток відображає поточний відсоток батареї. При падінні рівня заряду до **20%** ручка почне додатково блимати червоним індикатором, попереджаючи про необхідність підзарядки.
- **Дистанційне відкриття:** Ви можете розблокувати ручку безпосередньо кнопкою з екрана додатка, перебуваючи в зоні дії Bluetooth-сигналу.